



**Smart Fuel Cap**  
Akıllı Depo Kapağı

<b>Model</b> _____	TR21
<i>Model</i>	
<b>Dimensions</b> _____	Ø135mm x 30mm
<i>Boyutlar</i>	
<b>Weight</b> _____	350gr
<i>Ağırlık</i>	
<b>Power Source</b> _____	Internal Battery
<i>Güç Kaynağı</i>	<i>Dahili Pil</i>
<b>Temperature</b> _____	-40°C +80°C
<i>Çalışma Sıcaklığı</i>	
<b>Communication</b> _____	BLE 5.1 (2.4 GHz)
<i>Haberleşme</i>	
<b>LED Indication</b> _____	Yes
<i>LED Uyarı</i>	<i>Evet</i>
<b>Lock</b> _____	5 Lamella
<i>Kilit</i>	<i>5 Lamelli</i>
<b>Max. Antenna Output Power</b> _____	4dBm
<i>Maks. Anten Çıkışı Gücü</i>	
<b>RF Receiver Accuracy</b> _____	-97dB
<i>RF Alıcı Hassasiyeti</i>	

**Receiver**  
Alıcı

<b>Model</b> _____	TR50
<i>Model</i>	
<b>Dimensions</b> _____	88mm x 63mm x 27mm
<i>Boyutlar</i>	
<b>Weight</b> _____	50gr
<i>Ağırlık</i>	
<b>Input Voltage</b> _____	6-36VDC
<i>Giriş Gerilimi</i>	
<b>Communication</b> _____	BLE 5.1
<i>Haberleşme</i>	
<b>LED Indication</b> _____	3 LEDs - Power/ Siren/ GPS Tracker
<i>LED Uyarı</i>	<i>3 LED - Güç/ Siren/ Araç Takip</i>
<b>Internal Buzzer</b> _____	90db
<i>Dahili Buzzer</i>	
<b>Inputs</b> _____	1x Push Button (GND)
<i>Girişler</i>	1x Ignition (0Vcc) 1x Buton Girişi (GND) 1x Kontak Girişi (0Vcc)
<b>Outputs</b> _____	4x Digital Outputs
<i>Çıkışlar</i>	Output 1- Positive (Tracker Trigger) Output 2- Positive (Siren Trigger) Output 1- GND (Tracker Trigger) Output 2- GND (Siren Trigger) (All outputs max. 0.5A) 4x Dijital Çıkış Çıkış 1- Pozitif (Takip Tetik) Çıkış 2- Pozitif (Siren Tetik) Çıkış 1- GND (Takip Tetik) Çıkış 2- GND (Siren Tetik) (Tüm çıkışlar maks. 0.5A)